MODE D'EMPLOI
Balance laboratoire WR-12K
My Weigh

OPERATIONS DE BASE :

1. **Les boutons ON & OFF**
Appuyez le bouton de couleur, le plus à droite pendant 2 secondes afin de l'allumer.
Du mode pesage normal, appuyez le même bouton pendant 2 secondes pour l'éteindre.

2. **Fonction ZERO**
Quand vous utilisez la balance, quelquefois le poids affiché peut être supérieur à zéro, même s'il n'y a rien sur le plateau. Appuyez la touche 0, pour remettre la balance à 0. L'indicateur 0 sera alors affiché. Quand la balance est en mode TARE, appuyer sur la touche 0 s'avère inefficace.

3. **Fonction TARE**
Quand vous pesez avec un récipient, afin d'obtenir le poids net, utilisez les étapes suivantes :
- placez le récipient sur la surface de pesage
- appuyez sur la touche TARE, pour retirer le poids du récipient
- l'affichage montre alors 0 et l'indicateur T est signalé, également
- placez les objets à peser dans le récipient
- le poids affiché maintenant est le poids net des objets (sans le poids du récipient)

Quand vous avez enlevé le récipient avec ce qu'il contient du plateau de pesage, le poids affiché est négatif.
Appuyez la touche TARE à nouveau, quand il n'y a plus rien sur la balance, pour annuler le mode TARE et revenir à zéro.

4. **CONVERSION D'UNITE DE PESAGE**
Appuyez la touche (><), la première de gauche, pour sélectionner l'unité de mesure dont vous avez besoin (kg, g, lb, or, oz) jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur approprié.

5. CALIBRAGE et GARANTIE
En cas de dysfonctionnement de votre balance, merci de contacter :

- **pour la France SARL MANCEL BOUTIQUE Route de Brignon F-30190 MOUSSAC**
- **pour l'Allemagne GmbH HBI EUROPE - Marienstr 37-43 – Hückelhoven D-41836**
- **Pour les USA contact@myweigh.com**